

MicroStation v8

Arguments de la ligne de commande ustation.exe

-debug	Sort la liste des variables de configuration.
-i <param>	Passes des paramètres à l'application initiale indiquée par la variable INITAPPS
-o	N'ouvre aucune référence
-qp <password>	Spécifie un mot de passe pour les fichiers protégés
-r	Ouvre un fichier en lecture seule
-s <startup file>	Passes le contenu d'un fichier en tant que commandes au démarrage.
-wa <mdl_application>	Spécifie une application MDL à démarrer dès l'initialisation (comme MS_INITAPPS)
-wc	Spécifie le fichier de configuration (.cfg) à utiliser au démarrage
-wd <database>	Spécifie la configuration base de données
-wi<interface>	Spécifie l'interface de configuration
-wp<project>	Spécifie la configuration de projet (.pcf)
-ws	Spécifie une variable de configuration
-wu<user>	Spécifie une configuration utilisateur (.ucf)
-wr	Spécifie la variable _USTN_WORKSPACEROOT
-help ou - ?	Affiche les arguments de la ligne de commande